QDX 6000

از لحاظ فنی :

- امکان نمایش با مانیتور کامپیوتر را ندارد(خروجی)
- Full Port
- دارای پورتهای کامپوننت می باشد (DVD) که اکثر LCDهای جدید از این پورت ها بهره می برند.
- برای مانیتور اول به مشتری گفته می شود که از LCD های معمولی و جدید استفاده کنند که دارای ۳ پورت کامپوننت می باشد چون به نسبت پورت های VGA کیفیت بهتری دارد.
- همچنین از پورت های Svideo و Composit هم بهره می برد برای مانیتور اول که این پورت ها در اولویت دوم قرار دارد به نسبت کامپوننت.
- برای نمایش تصاویر هم می توانیم از ۲ مانیتور مجزا یکی برای نمایش تصویر شخص مورد نظر،یکی برای presentation و هم می توانیم از یک مانیتور استفاده کنیم که در نمایش آن یک طرف presentation و یک طرف تصویرlive را داشته باشیم.
- در بخش ورودی پورت ها از این قرارند: پورت VGA IN برای تصاویر کامپیوتری، پورت CAMERA و پورت SERIAL که پورت های Camera، Serial برای ارسال دستور و دریافت دستور می باشند.
- همچنین پورت های AUX برای تصویر- VCR برای DVD یا ....
  Camera برای دوربین خود دستگاه و پورت DOC
- در بخش صدا برای ورودی دارای پورت های VCR IN و LINE IN می باشد و برای خروجی هم به همچنین.
- Full Port می باشد.
- کیفیت SD (704 × 576)
- پهنای باند 256 kbps
- دارای یک دوربین، یک سیستم کد کننده و دو میکروفن
- زوم 12X
- چرخش افقی 100 درجه و عمودی 30درجه
- People & Content IP
- امکان وصل دوربین جداگانه با کابل (البته تامین برق از یک آدابتوری که از جنس همان باشد و از بیرون تامین برق باشد).
- به نسبت HDX 6000 از لحاظ Support پورت های مختلف بهتر می باشد.
- این دستگاه یک اتاق کنفرانس متوسط را پوشش می دهد.